

以下說明如何透過韌體更新使 ROG STRIX WIRELESS 支援 PlayStaion 4 無線音量控制功能。  
在開始之前，請先解壓縮下載的韌體資料夾。

### 步驟一.更新 USB 接受器韌體

- 將 ROG STRIX WIRELESS USB 接受器連接 PC 或是 NB
- 等待系統偵測 USB 接受器並完成連接(此時接受器的 LED 燈光會開始閃爍)
- 執行 FW 資料夾中 “update\_USB\_dongle.bat” 執行檔

註:Win10 作業系統可能會出現以下視窗訊息，請點選 “其他資訊” 並執行更新



- 若於執行視窗中看到 "VERIFY: SUCCESS"字樣，代表 USB 接受器韌體已經完成更新

Copyright 2012 by Avnera Corporation, Beaverton, Oregon.

```
File path/name option
argv[4]: ah61w_host_25L1006.ff
Part number option

Found interface device (0x0b051829)

Local chip type is Falcon
Begin programming example
File: Parsing.
Starting serial memory program.
Serial memory program complete
Starting serial memory verify.
VERIFY: SUCCESS
system Reset
Releasing interface device (0x170d0100)
```

- 將 USB 接受器移除，請確保移除接收器後再進行步驟二耳機韌體更新

### 步驟二.更新耳機韌體

- 使用 USB 傳輸線連接 ROG STRIX WIRELESS 耳機本體至 PC 或 NB。

註:因 ROG STRIX WIRELESS 內附的 USB 線僅供充電功能，此步驟請使用具有資料傳輸功能的 USB 線(如手機、USB 外接硬碟等 USB 傳輸線)進行連接更新。

- 等待作業系統偵測到 ROG STRIX WIRELESS 耳機
- 執行 FW 資料夾中 “update\_Headphone.bat” 執行檔

註:Win10 作業系統可能會出現以下視窗訊息，請點選 “其他資訊” 並執行更新

## Windows 已保護您的電腦

Windows SmartScreen 篩選工具已防止某個無法辨識的應用程式啟動。執行此應用程式可能會讓您的電腦暴露在風險中。

[其他資訊](#)

不要執行

d). 若於執行視窗中看到 "VERIFY: SUCCESS"字樣，代表耳機韌體已經完成更新

```
Copyright 2012 by Avnera Corporation, Beaverton, Oregon.  
  
File path/name option  
argv[4]: ah6lw_client_24C128B.ef  
Part number option  
  
Using device id: 1 (0x1460a612)  
Found interface device (0x1460a612)  
  
Local chip type is Raptor  
Begin programming example  
File: Parsing.  
Starting serial memory program.  
Serial memory program complete  
Starting serial memory verify.  
VERIFY: SUCCESS  
system Reset  
Releasing interface device (0x170d0101)
```

### 步驟三. 重新配對 USB 無線接受器與 ROG STRIX WIRELESS

a).將 USB 接收器與電腦進行連接，同時長按 USB 接收器側邊的“connect” 按鈕，直到 LED 燈開始快速閃爍

b).於 ROG STRIX WIRELESS 關機狀態下，長按耳機側邊 POWER 按鈕，直到耳機本體與 USB 無線接受器的狀態指示燈呈現恆亮狀況，此時即已完成更新與配對程序